

Specyfikacja raportu generowanego przez ECOD

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Partner-Acknowledgement-Report>			
<Report-SenderILN>5900000000001</Report-SenderILN>	O	[0-9](13)	Kod ILN wysyłającego
<Report-ReceiverILN>5900000000002</Report-ReceiverILN>	C ¹	[0-9](13)	Kod ILN odbiorcy
<Report-Number>50449253</Report-Number>	O	X(16)	Numer raportu
<Report-Date>2008-04-23</Report-Date>	M	CCYY-MM-DD	Data generacji raportu
<Report-Item>	M [1..n]		Element (rekord) odnoszący się do jednego pliku (dokumentu EDI)
<ItemNumber>1</ItemNumber>	M	X(20)	Kolejny numer rekordu w raporcie
<ItemDate>2007-01-23 15:40:27</ItemDate>	M	CCYY-MM-DD HH:MI:SS	Data generacji raportu
<DocumentSenderILN>59000000000003</DocumentSenderILN>	O	[0-9](13)	ILN nadawcy dokumentu
<DocumentReceiverILN>59000000000004</DocumentReceiverILN>	O	[0-9](13)	ILN odbiorcy dokumentu
<DocumentType>ORDER</DocumentType>	O	[A-Z0-9](10)	typ dokumentu
<DocumentNumber> 0D012/0</DocumentNumber>	O	X(16)	numer dokumentu
<DocumentDate>2007-01-23</DocumentDate>	O	CCYY-MM-DD	data dokumentu
<Item-Status>	M [1]		
<Type>BTS</Type>	M	BTS APL TRN APE	Typ raportu: BTS=ECOD, TRN=TRANSPORT, APL=APLIKACJA, APE = aplikacyjny ECOD
<Stage>SEND</Stage>	M	SEND DELIVERY PUT IMPORT WAITING READ ACCEPT CONFIRM PROCESSING RECEIPT	Etapy przetwarzania
<State>ER</State>	M	OK ER WR	Stan przetwarzania
<Code>013</Code>	O	[0-9](3)	Kod statusu
<Description> Błąd przetwarzania przez ECOD. Dokument nie zawiera wymaganych danych i nie został dostarczony </Description>	O	X(256)	Opis statusu przetwarzania
</Item-Status>			
<MapErrors>	O [0..1]		
<MapError>	M [1..n]		
<ErrorCode>B26</ErrorCode>	O	[A-Z](1)X(3)	Kod i numer błędu. B – walidacje biznesowe S – błędny format znakowy N – błędny format liczbowy D – błędny format daty T – błędy odczytu wymaganych informacji ze źródeł powiązanych
<ErrorDescription>VALUE IS NOT EQUAL TO SUM OF GROSS AMOUNTS FOR TAX-SUMMARY-LINES</ErrorDescription>	O	X(350)	Opis błędu
<InputDocumentFieldName>TotalGrossAmount</InputDocumentFieldName>	O	X(350)	Nazwa pola
<InputDocumentFieldXPath>/Document-Invoice/Invoice-Summary/TotalGrossAmount</InputDocumentFieldXPath>	O	X(350)	Ścieżka do sprawdzanej wartości
<FieldDescription>SUMMARY: TOTAL GROSS AMOUNT</FieldDescription>	O	X(350)	Opis pola
<Format>R2</Format>	O	X(350)	Format sprawdzanej wartości

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Value>2452.20</Value>	O	X(35)	Wartość
<LineNumber></LineNumber>	O	[0..9](4)	Numer linii, w której wystąpił błąd
<CorrectValue>3452.2</CorrectValue>	O	X(35)	Poprawna wartość wynikająca z warunku walidacji.
<MappingLevel>XML ECR/ECOD E-INVOICE</MappingLevel>	O	X(70)	Opisowy identyfikator mapy, na której wystąpił błąd.
</MapError>			
</MapErrors>			
<ControlNumber>345</ControlNumber>	O	X(64)	numer kontrolny
<FileName></FileName>	M	X(256)	Nazwa pliku wejściowego
</Report-Item>			
</Partner-Acknowledgement-Report>			

Specyfikacja raportu generowanego przez partnera

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<ECOD-Acknowledgement-Report>			
<Report-SenderILN></Report-SenderILN>	O	[0-9](13)	Kod ILN wysyłającego
<Report-ReceiverILN></Report-ReceiverILN>	O	[0-9](13)	Kod ILN odbiorcy
<Report-Number></Report-Number>	M	X(16)	Numer raportu
<Report-Date></Report-Date>	M	CCYY-MM-DD	Data generacji raportu
<Report-Item>	M[1..n]		Element (rekord) odnoszący się do jednego pliku (dokumentu EDI)
<ItemNumber></ItemNumber>	M	X(20)	Kolejny numer rekordu w raporcie
<ItemDate></ItemDate>	M	CCYY-MM-DD HH:MI:SS	Data generacji raportu
<DocumentSenderILN>59000000000003</DocumentSenderILN>	O	[0-9](13)	ILN nadawcy dokumentu
<DocumentReceiverILN>59000000000004</DocumentReceiverILN>	O	[0-9](13)	ILN odbiorcy dokumentu
<DocumentType>ORDER</DocumentType>	O	[A-Z0-9](10)	typ dokumentu
<DocumentNumber> 0D012/0</DocumentNumber>	O	X(16)	numer dokumentu
<DocumentDate>2007-01-23</DocumentDate>	O	CCYY-MM-DD	data dokumentu
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	O	O D C R	kod dokumentu: „O” – oryginał „D” – duplikat oryginału „C” – korekta „R” – duplikat korekty
<Item-Status>	M[1]		
<Type> </Type>	M	BTS APL TRN	Typ raportu: BTS=ECOD, TRN=TRANSPORT, APL=APLIKACJA

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Stage></Stage>	M	SEND DELIVERY IMPORT READ ACCEPT CONFIRM	Etapy przetwarzania
<State></State>	M	OK ER WR	Stan przetwarzania
<Code></Code>	O	[0-9](3)	Kod statusu
<Description></Description>	O	X(256)	Opis statusu przetwarzania
</Item-Status>			
<TrackingGUID></TrackingGUID>	O		Dla SEND pole obowiązkowe
<ControlNumber></ControlNumber>	O	X(64)	numer kontrolny
<TransportControlNumber></TransportControlNumber>	C		numer kontrolny transmisji, obowiązkowe dla SEND
<TransportType></TransportType>	M	FTP X400	typ transportu
<FileName></FileName>	M	X(256)	nazwa pliku wejściowego
</Report-Item>			
</ECOD-Acknowledgement-Report>			

- 1) Pole opcjonalne w przypadku, gdy wartości DocumentSenderILN na poziomie linii raportu (Report-Item) są różne.

Typ:

O – opcjonalny

M – obowiązkowy

C – obowiązkowy w pewnych warunkach

Format pól:

Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych:

[A-Z](3) zakres znaków, litery duże od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3

X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF" z wyjątkiem '<', '>' i '&' '&', maksymalna ilość znaków n

[0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13

[-0-9](20) zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20

N0 liczba całkowita

N2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona kropką

CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)